FICHE TECHNIQUE

LED STREET LIGHT
120W - 12000 LM

REF : 9024

CE · RoHS 2011/65/EU · EMC · 960° · Dimmable · IP66 · Groupe 0 EN 62 471

Ref. 9024

Produit : Tête Lampadaire Routier + support orientable

Lumens : 12000 Lm

Finition* : voir tableau ci-dessous

Puissance absorbée : 120W

Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)

Température de couleur* : voir tableau ci-dessous

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L × l × H) : 330 x 280 x 70 mm

Diamètre sortie ØMAT : maxi 63mm

Emballage : Boite

Equipé de parasurtenseur

(*) Couleur finition	Température de Couleur	Angle (Vertical/Horizontal)*
1 - Gris anthracite RAL 7026	**1** - 2300°K	**1** - 45°/150°
2 - Noir	**2** - 2700°K	**2** - 60°/150°
3 - Blanc	**3** - 3000°K	**3** - 160°/160°
4 - Aluminium silver	**4** - 4000°K	
5 - Marron	**5** - 5000°K	
6 - RAL Client	**6** - 6000°K	

Exemple pour commander un 40W Noir en 6000°K avec un angle de 45°/150° la référence sera 9020261 : 9020 + **(2)** Couleur finition **noir** + **(6)** température de couleur **6000°K** + **(1)** angle de **45°/150°**. **Configuration par défaut 1 4 1.**

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈100 Lm/w
Maintien des Lumens pour 50 000 H : ≈90%

Paramètres Electriques

Classe énergétique : A+
Voltage : AC 100~277V
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-40°C +60°C / 10%-70%
Allumage : Immédiat
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 50 000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP66
Cos Phi / Power Factor : > 0.9
Poids Net : ≈4,480Kg

OPTIONS
Dimmable 0-10V
P - Détecteur crépusculaire (Photocell)
S - Détecteur de mouvement (Sensor)
Fixation : murale / sur mât
Voltage 347 - 480 V

MIIDEX FRANCE - 1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

FICHE TECHNIQUE

LED STREET LIGHT - 120W - 12000 LM

REF : 9024

CE · RoHS 2011/65/EU · EMC · 960° · Dimmable · IP66

GARANTIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Ce luminaire ne comporte pas d'ampoules qui peuvent être changées , ne tentez pas de remplacer le module LED ou son alimentation
- En fin de vie, ne pas jeter les luminaires LED. Suivez les instructions sur www.recylum.fr

MONTAGE DE LA FIXATION ORIENTABLE DE MAT (SFM)

ÉTAPE 1 :
Le dispositif de fixation orientable convient à un tenon de 60mm (2-3/8") de diamètre. Faites passer les câbles du luminaire (câbles fournis) à travers le dispositif fixation et les câbles d'alimentation à travers le mat (câbles non fournis). Effectuez les connexions nécessaires dans le dispositif de fixation et nouez les câbles pour réduire la tension.

ÉTAPE 2 :
Placez le dispositif de fixation sur le tenon et sécurisez le avec les vis de réglage (4) sur le côté.

ÉTAPE 3 :
Pour régler l'angle du dispositif de fixation, retirez les vis (2) et retirez la plaque de recouvrement. Desserrez le boulon de verrouillage et pivotez le dispositif à l'angle désiré. La graduation sur la plaque de recouvrement du dispositif de fixation peut être utilisée comme guide pour ajuster l'angle.

ÉTAPE 4 :
Serrez le boulon de verrouillage. Replacez la plaque de recouvrement du dispositif fixation. Resserrez les vis.

ÉTAPE 5 :
Si le luminaire est équipé d'une prise de détecteur crépusculaire, installez le détecteur crépusculaire ou le capuchon de court-circuit.



Le variateur de tension universel permet le fonctionnement de 120VAC à 277VAC ou de 347VAC à 480VAC, 50 ou 60 Hz. Les câble de commande 0-10V doivent être prévus pour 300Vminimum. Pour 0-10V, suivez les instructions de câblage comme indiqué sur la figure ci-dessous.





MIIDEX FRANCE - 1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com