Street-Area-300W

SHOEBOX II 300 watts

300 watts	IP65	IK10	SMD 2835	240 Vac	IRC > 80	PF > 0.9		L80/B10	EN 62471

GARANTIE 5 ANS | ROHS compliant

La gamme SHOEBOX 2 propose plusieurs puissances selon l'utilisation souhaitée. Facile à installer grâce aux accessoires d'emboîtement (installation sur mât rond, carré ou installation murale), il dispose d'une efficacité lumineuse très élevée et peut s'utiliser avec un détecteur de luminosité.

APPLICATIONS


- Usines, grands espaces
- Sous-sols, entrepôts
- Parcs de stationnement
- Gares, métros


DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 100-240 Vac / 50-60 Hz
- Type de LED : SMD 2835
- Poids : 11.0 Kg
- Durée de vie : L80/B10

(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

DIMENSIONS






LES ACCESSOIRES D'INSTALLATION

1. **ACCESSOIRE AJUSTABLE**
   Uniquement pour mât rond Ø60 mm.
   ref : SB2-ACC01
2. **ACCESSOIRE MÂT CARRÉ**
   Uniquement pour mât carré 100-150 mm.
   ref : SB2-ACC02
3. **ACCESSOIRE MÂT ROND**
   Uniquement pour mât rond Ø108 mm.
   ref : SB2-ACC03
4. **ACCESSOIRE POSE MURALE**
   Uniquement sur murs.
   ref : SB2-ACC04



5. **DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ**
   Adapte l'éclairage du luminaire à la lumière du jour.
   ref. SB2-LIGHTSENSOR



Accessoire installé en usine par nos soins. A commander avec le luminaire.

Meer info ?
Project Zero
Windhoek 29 - 8790 Waregem
T +32 56 711 501
E sales@project-zero.be
www.PROJECT-ZERO.be

LUMPRO

Street-Area-300w

SHOEBOX II 300 watts

300 watts	IP65	IK10	SMD 2835	240 Vac	IRC > 80	PF > 0.9		L80/B10	EN 62471

GARANTIE 5 ANS | ROHS compliant

La gamme SHOEBOX 2 propose plusieurs puissances selon l'utilisation souhaitée. Facile à installer grâce aux accessoires d'emboîtement (installation sur mât rond, carré ou installation murale), il dispose d'une efficacité lumineuse très élevée et peut s'utiliser avec un détecteur de luminosité.

Code pour famille** de produit **SHOEBOX 2

Code pour voltage** du produit : **100-277 Vac


SB2-300-AW-NW-30

***Puissance** du luminaire au choix parmis :*
- *35, 75 & 100 watts*
- *150 & 190 watts*
- *240 & **300 watts***

***T° de couleur** du luminaire au choix parmis :*
- *WW = blanc chaud - 3000K*
- ***NW = blanc naturel - 4000K***
- *W = blanc froid - 6000K*


***Angle d'éclairage du luminaire** au choix parmis :*
- *10 = 120 x 120°*
- *20 = 150 x 60°*
- ***30 = 150 x 75° (standard)***
- *40 = 145 x 85°*
- *50 = 90 x 90°*





*Penser à ajouter **vos accessoires d'installation et d'éclairage !***

POSSIBILITÉS D'ÉCLAIRAGE SUR 1 MÂT



Eclairage 120 x 120° et 90 x 90°

Idéal pour le stationnement général et l'éclairage de grandes zones. Situé dans ou près d'une grande surface, il propose un éclairage circulaire.



Eclairage 150 x 60°

Pour des allées larges, voies d'entrée, pistes cyclables et autres applications d'éclairage pour voies longues et étroites. Destiné à être situé près du bord d'une route.



Eclairage 150 x 75°

Idéal pour l'éclairage de route, ou pour toutes autres applications d'éclairage de zone, type parkings. Destiné à être situé près des zones importantes.



Eclairage 145 x 85°

Lumière semi-circulaire pour éclairer le périmètre des aires de stationnement. Destiné à être situé aux extrémités de zone.



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
SB2-300-AW-W-10/20/30/40/50	6 000 K	Blanc froid	300 watts	39 000 lm
SB2-300-AW-NW-10/20/30/40/50	4 000 K	Blanc naturel		37 500 lm
SB2-300-AW-WW-10/20/30/40/50	3 000 K	Blanc chaud		36 000 lm

Choisissez votre optique

- **10 :** 120x120°
- **20 :** 150x60°
- **30 :** 150x75°
- **40 :** 145x85°
- **50 :** 90x90°

Meer info ?

Project Zero

Windhoek 29 - 8790 Waregem
T +32 56 711 501
E sales@project-zero.be
www.PROJECT-ZERO.be

LUMPRO

LUMPRO


Panel-Dynamic

MANUEL d'utilisation

Dalle LED dynamique



5- La télécommande



1. *Chaque groupe est* ***automatiquement rattaché*** *à un numéro sur la télécommande.*
   ex : le bouton «1» correspond au 1er groupe de la liste présente sur votre smartphone (par défaut «living room»).
   Attention : *la télécommande ne peut gérer que* ***4 groupes de luminaires.***
2. ***Réduction/augmentation*** *de la luminosité.*
3. ***Changement de température de couleur*** *(blanc chaud à blanc froid)*
4. ***Bouton ON / OFF***

EXEMPLE :
pour régler le groupe «1»

1- appuyer longuement sur le bouton «1»
2- ajustez vos réglages (boutons 2 3)
3- éteindre / allumer la télécommande



Pour désynchroniser la télécommande du système *appuyer longuement sur le bouton de mise en route au dos.*

Même s'il n'y a qu'un seul groupe, appuyez sur le bouton «1» pour contrôler les dalles du groupe.

Meer info ?
Project Zero
Windhoek 29 - 8790 Waregem
T +32 56 711 501
E sales@project-zero.be
www.PROJECT-ZERO.be

LUMPRO